

SOMMER Antriebs- und
Funktechnik GmbH

Hans-Böckler-Straße 27
73230 Kirchheim/Teck
Germany

+49 (0) 900 1800-150

• 0,14 €/min aus dem
deutschen Festnetz.
Mobilfunkpreise abweichend.



GEFAHR

Diese Kurzanleitung ersetzt nicht die Montage- und Betriebsanleitung!

Lesen Sie die **Montage- und Betriebsanleitung** aufmerksam durch und beachten Sie insbesondere alle Sicherheits- und Warnhinweise.



Downloadbereich
MBA

Ablauf

1. Das Gerät an die Spannungsversorgung anschließen (TI-Funktion für ca. 7 Sekunden verfügbar).
2. Empfänger in Lernbereitschaft bringen (Lerntaste drücken).
3. Durch auflegen des Fingers den ENTRAsys⁺ mit dem Empfänger verbinden.
4. Durch erneutes auflegen kann die Verbindung zum Empfänger geprüft werden.

HINWEIS

- ▶ Er steht nach dem erstmaligen Anlegen der Betriebsspannung bzw. nach dem erstmaligen Einschalten des ENTRAsys⁺ für ca. 7 Sekunden zur Verfügung.
- ▶ Wird innerhalb dieses Zeitfensters ein beliebiger Finger auf die Sensorfläche aufgelegt, sendet das ENTRAsys⁺ einen Funkbefehl 1 (C1) aus.
Wenn sich währenddessen ein Funkempfänger im Einlernmodus in Reichweite befindet, lernt sich der Funkbefehl auf den Empfänger ein, ohne dass ein Fingerabdruck eingelernt sein muss.
- ▶ Mit dem Senden des Funkbefehls verlängert sich das Zeitfenster für die Technische Inbetriebnahme um weitere 7 Sekunden, sodass durch erneutes Auflegen eines beliebigen Fingers auf die Sensorfläche ein Funktionstest des Funkbefehls 1 (C1) durchgeführt werden kann.
- ▶ Nach der Technischen Inbetriebnahme „TI“ oder wenn deren Zeitfenster abgelaufen ist, ohne dass eine Aktion erfolgt ist, wechselt das Gerät für ca. 4 Minuten in den Einlernmodus für den Administrator „A“, d. h., dass der erste Fingerabdruck, der nun eingelernt wird, automatisch als Administrator „A1“ gespeichert wird.

HINWEIS

- ▶ Sind die 4 Minuten abgelaufen bevor der Administrator eingelernt wurde, kann der Einlernmodus durch eine kurze Spannungsunterbrechung wiederhergestellt werden.
- ▶ Erscheint nach dem ersten Herstellen der Stromversorgung etwas anderes als „TI“ (7 Sekunden) und anschließend „A“ (ca. 4 Minuten), sind vermutlich bereits Fingerabdrücke auf dem Gerät eingelernt.
In diesem Fall muss der Reset-Code eingegeben und der gesamte Speicher gelöscht werden.
- ▶ Es muss kein Fingerabdruck gelöscht werden.